

1. 功能一覽



2. 簡易投注步驟

只需幾個步驟，你便可利用投注寶輕鬆投注：

步驟 1 開著投注寶電源後，儲入要投注的注項

步驟 2 將投注寶以電話線接到家中的電話插座，然後開始傳送

步驟 3 檢查回覆訊息以確認投注已被接納，完成後拔出電話線

3. 基本操作

3.1 安裝/更換電池

第八代投注寶是用三粒AAA電作主電源和一個後備電池藏在機殼內。

當主電量不足提示訊息顯示時，用戶須關上電源並更換主電池。

當後備電量不足提示訊息顯示時，用戶須攜帶投注寶到互動服務中心更換。

第八代投注寶設有「預設電池類型」功能以配合不同類型電池，令用戶準確知悉電池情況。在安裝或更換電池時依照以下步驟進行：

1. 將舊電池取出，再放入三粒同類型AAA新電池於電池箱內並蓋上電池蓋
2. 啟著投注寶，顯示屏將會顯示以下電池類型以供選擇：
「鹼性」
「充電式 或 其他」
3. 請按適當電池類型以完成選擇

注意：

- * 請同時更換三粒主電池，避免把新舊電池或不同類型的電池一拼使用
- * 不正確放置電池可能引致爆炸
- * 祇可更換由供應商指定或同類型的電池，第八代投注寶可配合充電電池使用
- * 請依照供應商指示棄置已使用的電池
- * 錯誤選擇電池類型將無法顯示正確所餘電池量

3.2 開著/關上投注寶電源

按下即可開著或關上投注寶電源。投注寶於電源啟著後，會自動進行[性能測試]。測試完畢後，則會顯示之前最後的畫面。

投注寶在過程中或會提示一些訊息，閱讀後按「確定」繼續。

* 要取消開機提示，請參閱第18頁的〈用戶功能〉。

3.3 開著/關上背光燈

按一下此鍵便可開著背光燈，再按一下關上背光燈。請留意，使用背光燈，電池的消耗比關上背光燈較快。

3.4 儲入注項

使用投注寶下注，可預先儲入多條注項，然後才接駁電話線傳送。

* 要儲入各種注項，請參閱第21頁的〈儲入注項〉。

3.5 接上電話線並傳送注項

將投注寶以電話線接駁到電話插座，便可開始接駁到馬會投注電腦，傳送已儲入的注項。

* 請參閱第14頁的〈連接本會〉。

3.6 檢查回覆訊息

傳送注項後，請檢查回覆的訊息，以確定傳送的注項是否已被接納。

* 要有關回覆訊息的詳細解釋，請參閱第51頁的〈訊息〉。

4. 簡易賽馬投注示範

例：投注獨贏



1. 按「投注」、「賽馬」、「獨贏」




2. 儲入場次



3. 儲入馬匹編號，按「下一步」




4. 儲入每注金額，再按「下一步」



5. 按「傳送注項」



6. 儲入投注寶密碼




7. 按「開始接駁」

注項傳送完畢之後，
你可檢查回覆訊息


註：如欲投注海外賽事，當選擇投注種類後，需在場次版面中按「海外賽事」及儲入正確的海外賽事地點代號和日期。

5. 簡易足球投注示範


例：投注主客和



1. 按「投注」、「足球」、
「主客和」




2. 儲入球賽日期、球賽編號，按「下一步」




3. 儲入投注選擇、再按「下一步」




4. 按「金額」，儲入每注金額，按「下一步」



5. 按「傳送注項」



6. 儲入投注實密碼



7. 按「開始接駁」

注項傳送完畢之後，
你可檢查回覆訊息


* 查閱各足球投注種類的賠率，可參閱P.40〈足球資訊查閱項目〉

6. 簡易六合彩投注示範


例：投注六合彩自選號碼



1. 按「投注」




2. 按「下期攞珠」、「多期攞珠」或「金多寶攞珠」



3. 按「自選號碼」或「運財號碼」




4. 儲入投注選擇號碼



5. 按「傳送注項」



6. 儲入投注實密碼




7. 按「開始接駁」

注項傳送完畢之後，
你可檢查回覆訊息

7. 查詢投注戶口結存




1. 按「轉賬服務」



2. 按「投注戶口結存」



3. 儲入投注寶密碼



4. 按「開始接駁」

資料傳送完畢之後，
你可檢查回覆訊息


8. 查詢即日紀錄



1. 按「即日紀錄」



2. 儲入投注實密碼



3. 按「開始接駁」

資料傳送完畢之後，
你可檢查回覆訊息

此功能用以查閱即日投注實之投注紀錄。